

ZYXEL

NWA210AX

802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio
PoE Access Point



Quick Start Guide



ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS
ITALIANO

Hardware Installation

Ground first for
additional protection



Wait until the LED
blinks green



Option A Cloud Management

Option 1: Use **MAC address** and **serial number** to add a device in the NCC



EN Follow the steps below to manage the NWA210AX through the ZyXel cloud-based network management system.

Note: Make sure the connected router has Internet access.
1 Go to the ZyXel Nebula Control Center (NCC) website (<https://nebula.zyxel.com>). Click **Get Started** to sign up for a myZyXel account and log in.

DE Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den NWA210AX über das Cloud-basierte Netzwerkmanagementsystem von ZyXel zu verwalten.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Router über einen Internetzugang verfügt.

1 Gehen Sie auf die NCC-Website (ZyXel Nebula Control Center) (<https://nebula.zyxel.com>). Klicken Sie auf **Erste Schritte**, um sich für ein myZyXel Konto registrieren und sich anzumelden.

ES Siga los siguientes pasos para administrar el NWA210AX a través del sistema de administración de redes basado en la nube de ZyXel.

Note: Asegúrese de que el router conectado tenga acceso a Internet.
1 Vaya a la página web Nebula Control Center (NCC) de ZyXel (<https://nebula.zyxel.com>). Haga clic en **Comenzar** para registrarse en una cuenta myZyXel e iniciar sesión.


FR Suivez les étapes ci-dessous pour gérer le NWA210AX via le système de gestion de réseau cloud de ZyXel.

Remarque : Assurez-vous que le routeur connecté dispose d'un accès à Internet.

1 Allez sur le site ZyXel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Cliquez sur **Démarrer** pour ouvrir un compte myZyXel et vous connecter.

IT Seguire la procedura seguente per gestire il NWA210AX attraverso il sistema di gestione della rete basato su cloud ZyXel.

Note: Assicurarsi che il router connesso disponga di un accesso a Internet.
1 Andare al sito web ZyXel Nebula Centro di controllo (NCC): (<https://nebula.zyxel.com>). Clicca su **Inizio** per creare un account myZyXel ed entrare.



EN **2** Create an organization and a site (network) in the NCC.
3 Enter the NWA210AX's LAN MAC address and serial number (S/N) (see the label on the device) in the NCC configuration screen.

Note: The NWA210AX will go into cloud management mode automatically and restart after it is registered to a site. See the NCC User's Guide for more information about configuring the NWA210AX through the NCC.

DE **2** Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort (Netzwerk) im NCC.

3 Geben Sie die LAN MAC-Adresse und die Seriennummer (S/N) des NWA210AX (siehe Etikett auf dem Gerät) im NCC-Konfigurationsbildschirm ein.

Hinweis: Der NWA210AX wechselt automatisch in den Cloud Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde. Weitere Informationen zur Konfiguration des NWA210AX über das NCC finden Sie im NCC-Benutzerhandbuch.

ES **2** Cree una organización y un sitio (red) en el NCC.
3 Introduzca la dirección MAC de la LAN del NWA210AX y el número de serie (S/N) (ver la etiqueta del dispositivo) en la pantalla de configuración del NCC.

Note: El NWA210AX entrará en modo administración de nube automáticamente y se reiniciará tras registrarse en un sitio. Consulte la Guía del usuario NCC para más información sobre la configuración del NWA210AX a través de NCC.

FR **2** Créez une organisation et un site (réseau) dans le NCC.

3 Entrez l'adresse MAC LAN et le numéro de série (S/N) (voir l'étiquette sur l'appareil) du NWA210AX dans l'écran de configuration du NCC.

Remarque : Le NWA210AX passera automatiquement en mode de gestion du cloud et redémarrera après avoir été enregistré sur un site. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du NCC pour plus d'informations sur la configuration du NWA210AX via le NCC.

IT **2** Create un'organizzazione e un sito (rete) nella NCC.


3 Immettere l'indirizzo MAC LAN e il numero di serie (S/N) del NWA210AX (vedere l'etichetta sul dispositivo) nella schermata di configurazione NCC.

Note: Il NWA210AX passerà automaticamente alla modalità di gestione cloud e si riavvia dopo la registrazione in un sito. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di NWA210AX tramite NCC, consultare la Guida dell'utente del NCC.

Option 2: Use ZyXel Nebula Mobile app to add a device in the NCC



Where to find QR code:
Web Configurator or **Label on the device**



EN Download and open the **ZyXel Nebula Mobile** app. Log in with your myZyXel account.

Create an organization and site or select an existing site. Scan the NWA210AX's QR code to add it to the site. (You can find the QR code in its web configurator or on a label on the device or its box.)
Note: The NWA210AX will go into cloud management mode automatically and restart after it is registered to a site.

DE Laden Sie die **ZyXel Nebula Mobil**-App herunter und öffnen Sie sie. Melden Sie sich mit Ihrem myZyXel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA210AX, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Web-Konfigurator oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse.)

Hinweis: Der NWA210AX wechselt automatisch in den Cloud Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

ES Descargue y abra la aplicación **movil ZyXel Nebula**. Inicie sesión con su cuenta de myZyXel.

Cree una organización y un sitio o seleccione un sitio existente. Lea el código QR del NWA210AX para añadirlo al sitio. (Puede encontrar el código QR en su configurador web o en una etiqueta en el dispositivo o en su caja.)

Note: El NWA210AX entrará en modo administración de nube automáticamente y se reiniciará tras registrarse en un sitio.

FR Téléchargez et ouvrez l'application **ZyXel Nebula Mobile**. Connectez-vous avec votre compte myZyXel.

Créez une organisation et un site ou sélectionnez un site existant. Scannez le code QR du NWA210AX pour l'ajouter au site. (Le code QR se trouve dans son configurateur Web ou sur une étiquette apposée sur l'appareil ou son boîtier.)

Remarque : Le NWA210AX passera automatiquement en mode de gestion du cloud et redémarrera après avoir été enregistré sur un site.



IT Scaricare e aprire la **ZyXel Nebula Mobile** app. Accedere con il proprio account myZyXel.

Creare un'organizzazione e un sito o selezionare un sito esistente. Passate allo scanner il codice QR di NWA210AX per aggiungerlo al sito. (Trovate il codice QR sul suo configuratore web o su un'etichetta sul dispositivo o sulla sua confezione.)

Note: Il NWA210AX passerà automaticamente alla modalità di gestione cloud e si riavvia dopo la registrazione in un sito.

Option B Standalone Management

1-a WiFi connection



EN **1-a** From a WiFi enabled computer, search for the NWA210AX's default WiFi network name (**ZyXel-xxxx**, where xxxx is the last four characters of the MAC address) and connect to it.

Open your web browser and enter "http://1.1.1.1" for initial configuration. Enter the default user name (**admin**) and password (**1234**). Click **Login**.
Note: If the NWA210AX cannot connect to the Internet, use the DHCP-assigned IP address of the NWA210AX to access its web configurator. Check the connected router or DHCP server for the IP address of the NWA210AX.

DE **1-a** Suchen Sie mit einem WLAN-fähigen Computer nach dem WLAN-Standardnamen des NWA210AX (**ZyXel-xxxx**, wobei xxxx die letzten vier Zeichen der MAC-Adresse sind), und stellen Sie die Verbindung zu diesem her.

Öffnen Sie Ihren Webbrowser, und geben Sie für die Erstkonfiguration "http://1.1.1.1" ein. Geben Sie den Standardbenutzernamen (**admin**) und das Kennwort (**1234**) ein. Klicken Sie auf **Login**.

Hinweis: Wenn der NWA210AX keine Verbindung zum Internet herstellen kann, verwenden Sie die DHCP-zugewiesene IP-Adresse des NWA210AX, um auf dessen Web-Konfigurator zuzugreifen. Überprüfen Sie den angeschlossenen Router oder DHCP-Server für die IP-Adresse des NWA210AX.

ES **1-a** En un ordenador con WiFi activado, busque la conexión WiFi predeterminada del NWA210AX nombre de la red (**ZyXel-xxxx**, donde xxxx son los últimos cuatro caracteres de la dirección MAC) realice la conexión.

Abra el navegador y escriba "http://1.1.1.1" para la configuración inicial. Escriba el nombre de usuario predeterminado (**admin**) y la contraseña (**1234**). Haga clic en **Login** (Iniciar sesión).

Note: Si el NWA210AX no puede conectarse a Internet, use la dirección IP asignado por DHCP del NWA210AX para acceder a su configurador web. Compruebe el router o servidor DHCP conectado para ver la dirección IP del NWA210AX.

FR **1-a** À partir d'un ordinateur connecté par WiFi, recherchez le nom de réseau WiFi par défaut du NWA210AX (**ZyXel-xxxx**, où xxxx représentent les quatre derniers caractères de l'adresse MAC) et connectez-vous à celui-ci.

Ouvrez votre navigateur Web et saisissez « http://1.1.1.1 » pour la configuration initiale. Saisissez le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le mot de passe (**1234**). Cliquez sur **Connexion**.

Remarque : Si le NWA210AX ne peut pas se connecter à Internet, utilisez l'adresse IP attribuée par DHCP du NWA210AX pour accéder à son configurateur Web. Vérifiez l'adresse IP du NWA210AX sur le routeur ou le serveur DHCP connecté.

IT **1-a** Da un computer abilitato WiFi, cercare il WiFi di default del NWA210AX nome della rete (**ZyXel-xxxx**, dove xxxx rappresenta gli ultimi quattro caratteri dell'indirizzo MAC) e connettersi ad essa.

Aprire il browser web e digitare "http://1.1.1.1" per la configurazione iniziale. Inserirsi il nome predefinito utente (**admin**) e la password (**1234**). Clicca su **Login** (accedi).

Note: Se il NWA210AX non riesce a connettersi a internet, usa l'indirizzo IP del NWA210AX assegnato dal DHCP per accedere alla configurazione web. Controlla il router connesso o il server DHCP per verificare l'indirizzo IP del NWA210AX.

Support Information

North America

+1 800 255 4101

support@zyxel.com

EU

<https://support.zyxel.eu>

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

ZyXel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<https://www.zyxel.com/dk/da/>


US Importer

ZyXel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<https://www.zyxel.com/us/en/>

Copyright © 2020 ZyXel Communications Corp. All Rights Reserved.



1-b Wired connection



EN 1-b Use an Ethernet cable to connect your computer to the **UPLINK** port of the NWA210AX through a PoE injector or PoE switch. Use its DHCP-assigned IP or default static IP address "http://192.168.1.2" to access the web configurator. Make sure your computer IP address is in the same subnet as the NWA210AX's.


DE 1-b Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um Ihren Computer über einen PoE-Injektor oder einen PoE-Switch mit dem **UPLINK** Port des NWA210AX zu verbinden. Verwenden Sie die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse oder die statische Standard-IP-Adresse "http://192.168.1.2", um auf den Web-Konfigurator zuzugreifen. Die IP-Adresse des Computers muss sich im selben Subnetz befinden wie die des NWA210AX.

ES 1-b Use un cable Ethernet para conectar su computadora al puerto **UPLINK** de la NWA210AX a través de un inyector PoE o un interruptor PoE. Utilice su IP DHCP asignada o una dirección IP estática "http://192.168.1.2" para acceder al configurador web. Compruebe que la dirección IP del ordenador esté en la misma subred que el NWA210AX.


FR 1-b Utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur au port **UPLINK** de la NWA210AX via un injecteur PoE ou un commutateur PoE. Utilisez son IP DHCP attribuée ou l'adresse IP statique par défaut "http://192.168.1.2" pour accéder au configurateur Web. Vérifiez que l'adresse IP de votre ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que le NWA210AX.

IT 1-b Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla porta **UPLINK** del NWA210AX tramite un iniettore PoE o un interruttore PoE. Usare l'IP DHCP assegnato o l'indirizzo IP statico predefinito "http://192.168.1.2" per accedere al configuratore web. Assicurarsi che l'indirizzo IP del computer si trovi nella stessa sottorete del NWA210AX.

2




Note 1
SSID (WiFi Network Name):
PSK (WiFi Password):



Note 2
Current IP Address:

3



EN 2 The wizard appears automatically. Use the wizard to set up your NWA210AX. **Note:** It takes 1 to 2 minutes to apply your wizard changes. The power LED will blink red and green alternatively. The power and WiFi LEDs then turn steady green when the system is ready. Check the **Dashboard** screen and note down the NWA210AX's IP address in case you need to access its web configurator again. **Note:** The 1.1.1.1 is for initial setup only. It is not usable after the NWA210AX is configured.

DE 2 Der Assistent erscheint automatisch. Richten Sie den NWA210AX mit dem Assistenten ein. **Hinweis:** Es dauert 1 bis 2 Minuten, bis der Assistent die Änderungen übernimmt. Die POWER LED blinkt nun abwechselnd rot und grün. Wenn das System bereit ist, leuchten die LED-Anzeigen POWER und WiFi (WLAN) grün. Rufen Sie das **Dashboard**-Fenster auf, und notieren Sie sich die IP-Adresse des NWA210AX, falls Sie nochmals auf den Web-Konfigurator zugreifen müssen. **Hinweis:** 1.1.1.1 kann nur bei der Erstkonfiguration verwendet werden, nicht jedoch, wenn der NWA210AX schon einmal konfiguriert wurde.


ES 2 El asistente aparecerá automáticamente. Utilice el asistente para configurar su NWA210AX. **Nota:** El asistente tarda entre 1 y 2 minutos en aplicar los cambios. El LED de alimentación parpadeará en rojo y verde alternativamente. Los LEDs de alimentación y WiFi se mantendrán en verde fijo cuando el sistema esté listo. Compruebe la pantalla **Dashboard** (Panel) y anote la dirección IP del NWA210AX por si necesita acceder de nuevo al configurador web. **Nota:** 1.1.1.1 es sólo para la configuración inicial. No se puede usar después de que el NWA210AX haya sido configurado.

FR 2 L'assistant apparaît automatiquement. Utilisez l'assistant pour configurer votre NWA210AX. **Remarque:** 1 à 2 minutes sont nécessaires pour appliquer les modifications de l'assistant. Le voyant d'alimentation clignote en rouge et vert alternativement. Les voyants d'alimentation et WiFi s'allument en vert continu quand le système est prêt. Consultez l'écran du **Tableau de bord** et notez l'adresse IP du NWA210AX au cas où vous auriez besoin d'accéder de nouveau à son configurateur Web. **Remarque:** L'adresse 1.1.1.1 est uniquement destinée à la configuration initiale. Elle n'est pas utilisable une fois que le NWA210AX est configuré.


IT 2 La procedura guidata viene visualizzata automaticamente. Utilizzare la procedura guidata per configurare il NWA210AX. **Nota:** Ci vogliono 1 o 2 minuti per applicare le modifiche della procedura guidata. Il LED di alimentazione lampeggia in rosso e verde alternativamente. I LED di alimentazione e WiFi diventano poi verde fisso quando il sistema è pronto. Controlla lo schermo del **cruscotto** e annota l'indirizzo IP del NWA210AX per potere accedere in caso di necessità al configuratore web. **Nota:** 1.1.1.1 è solo per la configurazione iniziale. Non è utilizzabile dopo che il NWA210AX sia stato configurato.

IT 3 Utilizzare le nuove impostazioni wireless del NWA210AX (SSID e chiave) per ri-connettere alla rete WiFi del NWA210AX per l'accesso a Internet se li cambiate nella procedura guidata.



Wall / Ceiling Mounting



1-a



1-b



EN 1-a **Wall mounting:** Drill two holes for the screw anchors (A), 62.4 mm apart. Insert the screw anchors into the wall.

DE 1-a **Wandmontage:** Bohren Sie die zwei Löcher für die Schraubdübel (A) in einem Abstand von 62,4 mm. Bringen Sie die Schraubdübel an der Wand an.


ES 1-a **Montaje en pared:** Taladre dos agujeros para los anclajes de tornillo (A), con 62,4 mm de separación. Inserte los anclajes de tornillo en la pared.

FR 1-a **Montage mural :** Percer deux trous à 62,4 mm l'un de l'autre pour les chevilles (A). Insérer les chevilles dans le mur.


IT 1-a **Montaggio a parete:** Fai due buchi per i sostegni a vite (A), spaziatli di 62,4 mm. Inserisci nel muro i sostegni a vite.

IT 1-b **Montaggio al soffitto:** Fai due buchi per i sostegni a vite (A), spaziatli di 62,4 mm o di 70,1 mm. Inserisci nel soffitto i sostegni a vite.

2



3



EN 2 Install two mounting screws through the holes on the bracket (B) into the plugs/anchors to secure the bracket to the wall/ceiling. Make sure the screws are snugly and securely fastened to the wall/ceiling.

DE 2 Bringen Sie zwei Montageschrauben durch die Öffnungen der Halterung (B) in die Dübel an, um die Halterung an der Wand/Decke zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest in der Wand/Decke befestigt sind.

ES 2 Instale los dos tornillos de montaje a través de los agujeros del soporte (B) en los tacos o anclajes para fijar el soporte a la pared o techo. Asegúrese de que los tornillos estén perfectamente apretados y seguros en la pared o techo.


FR 2 Installez deux vis de fixation à travers les trous sur le support (B) dans les chevilles/ancrages pour fixer le support au mur/plafond. Vérifiez que les vis sont correctement fixées au mur/plafond et de façon sécurisée.

IT 2 Inserire due viti per l'installazione attraverso i fori della staffa (B) nei tasselli/ancoraggi per fissare la staffa alla parete/soffitto. Assicurarsi che le viti siano saldamente e sicuramente fissate alla parete/soffitto.


IT 3 Una volta che la staffa è attaccata al muro o al soffitto, fai scorrere il NWA210AX sulla staffa finché non va a posto con un click.

T-bar Ceiling Mounting


1



2



3



EN 1 Attach two clips to the ceiling grids as shown. 2 Install two screws to secure the bracket to the clips. 3 Slide the NWA210AX onto the bracket until it clicks into the place. **Note:** Clips (ACCESSORY-ZZ0105F) are sold separately.



DE 1 Befestigen Sie zwei Clips wie abgebildet an den Deckenrastern. 2 Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben an den Clips. 3 Schieben Sie den NWA210AX auf die Halterung, bis er einrastet. **Hinweis:** Clips (ZUBEHÖR-ZZ0105F) sind separat erhältlich.

ES 1 Fije dos clips a las rejillas del techo como se muestra. 2 Instale dos tornillos para asegurar el soporte a los clips. 3 Deslice el NWA210AX en el soporte hasta que encaje en su lugar. **Nota:** Los clips (ACCESSORY-ZZ0105F) se venden por separado.

FR 1 Fixer deux clips aux grilles de plafond comme indiqué. 2 Installer deux vis pour fixer le support aux clips. 3 Faire glisser le NWA210AX sur le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche. **Remarque:** Les clips (ACCESSORY-ZZ0105F) sont vendus séparément.

IT 1 Inserisci le due clip nelle barre del soffitto, come in figura. 2 Usa due viti per attaccare la staffa alle clip. 3 Fai scorrere il NWA210AX sulla staffa finché non va a posto con un click. **Nota:** Le clip (ACCESSORY-ZZ0105F) vengono vendute a parte.

Grounding



EN 1 Remove the M4 ground screw from the NWA210AX's rear panel as shown. Secure a green/yellow ground cable (18 AWG or smaller) to the NWA210AX's rear panel using the M4 ground screw.

DE 1 Entfernen Sie die M4 Erdungsschraube von der Rückwand des NWA210AX wie abgebildet. Befestigen Sie ein grün/gelbes Erdungskabel (18 AWG oder kleiner) mit der M4 Erdungsschraube an der Rückwand des NWA210AX. Befestigen Sie das andere Ende des Kabels an der

ES 1 Retire el tornillo de tierra M4 del panel posterior del NWA210AX como se muestra. Fijate un cable de tierra verde/amarillo (18 AWG o más pequeño) al panel posterior del NWA210AX con el tornillo de conexión a tierra M4.

FR 1 Retirez la vis de masse M4 du panneau arrière du NWA210AX comme indiqué. Fixez un câble de masse vert/jaune (18 AWG ou plus petit) au panneau arrière du NWA210AX à l'aide de la vis de mise à la terre M4.

IT 1 Rimuovere la vite di terra M4 dal pannello posteriore del NWA210AX come mostrato. Fissare un cavo di terra verde/giallo (18 AWG o inferiore) al pannello posteriore del NWA210AX utilizzando la vite di terra M4.

IT 2 Collegare l'altra estremità del cavo di messa a terra alla parete o alla terra. Applicare le norme del proprio paese e le istruzioni di sicurezza per mettere a terra elettricamente il dispositivo nel modo corretto. Il personale di servizio qualificato deve assicurarsi che i morsetti di terra protettivi dell'edificio siano corretti.

ZYXEL

NWA210AX


802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio PoE Access Point



Quick Start Guide

SVENSKA | ROMÂNĂ | БЪЛГАРСКИ | РУССКИЙ | 简体中文 | 繁體中文

Hardware Installation



Support Information

Taiwan + 886 2 2739 9889
EU, Russia https://support.zyxel.eu
retail@zyxel.com.tw

- SE** Anslut **UPLINK**-porten till en router med internetanslutning. Om du inte använder PoE, anslut eluttaget till en lämplig strömkälla.
- RO** Conectați portul **UPLINK** la un router cu acces la internet. Dacă nu utilizați PoE, conectați mufa de alimentare la o sursă de alimentare adecvată.
- BG** Свържете порта за **UPLINK** към маршрутизатор с достъп до Интернет. Ако не използвате PoE, свържете захранващото гнездо към подходящ източник на захранване.
- RU** Подключите порт **UPLINK** к роутеру с доступом в интернет. Если питание PoE не используется, подсоедините гнездо питания к надлежащему источнику питания.
- 簡中** 將 **UPLINK** 端口连接到能够访问互联网的路由器。如果您不使用 PoE, 请将电源插座连接到适当的电源。
- 繁中** 將 **UPLINK** 埠連接到能存取網際網路的路由器。未使用 PoE 時, 請將電源插槽連接至適當的電源。

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer
ZyXel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<https://www.zyxel.com/dk/da/>


US Importer
ZyXel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<https://www.zyxel.com/us/en/>

Copyright © 2020 ZyXel Communications Corp. All Rights Reserved.



Option A Cloud Management


Option 1: Use **MAC address** and **serial number** to add a device in the NCC



- SE** Följ nedanstående steg för att hantera NWA210AX genom Zyxels molnbaserade nätverkshanteringssystem.
Obs : Se till att den anslutna routern har internetåtkomst.
① Gå till webbplatsen för ZyXel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Klicka på **Kom igång** för att registrera dig för ett myZyXel-konto och logga in.
- RO** Urmați pașii de mai jos pentru a gestiona dispozitivul NWA210AX prin sistemul de gestionare a rețelei bazat pe cloud ZyXel.
Notă : Asigurați-vă că ruterul conectat are acces la internet.
① Accesați site-ul web ZyXel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Faceți clic pe **Get Started (Începeți)** pentru a vă înregistra pentru un cont myZyXel și conectați-vă.
- BG** Следвайте стъпките по-долу, за да управлявате чрез базиратата на облак система за управление на мрежата на ZyXel.
Забележка : Уверете се, че свързаният рутер има интернет достъп.
① Посетете уеб сайта на ZyXel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Щракнете върху Начало, за да създадете акаунт в myZyXel и да влезете.
- RU** Для управления NWA210AX через систему сетевого управления на основе ZyXel Cloud выполните следующие действия.
Примечание : Убедитесь, что подключенный маршрутизатор имеет доступ в интернет.
① Перейдите на сайт ZyXel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Нажмите **Начать работу**, чтобы зарегистрировать аккаунт myZyXel и войти в систему.

簡中 按照下方的步驟操作，通過 ZyXel 基于云的网络管理系统管理 NWA210AX。
注意： 确保连接的路由器已接入互联网。
① 请访问 ZyXel 的 Nebula 控制中心 (NCC) 网站 (<https://nebula.zyxel.com>)。单击开始以注册 myZyXel 帐户并登录。

繁中 請依照下列步驟，經由 ZyXel 雲端網路管理系統管理 NWA210AX。
註： 確認連接的路由器可存取網際網路。
① 請前往 ZyXel Nebula 控制中心 (NCC) 網站 (<https://nebula.zyxel.com>)。按一下開始註冊 myZyXel 帳戶，並登入帳戶。




- SE** ② Skapa en organisation och en site (nätverk) i NCC.
③ Ange NWA210AX:s LAN MAC-adress och serienummer (S/N) (se etiketten på enheten) i NCC-konfigurationskärmen.
Obs : NWA210AX öppnar molnhanteringsläget automatiskt och startar om efter den är registrerad på en sida. Se NCC bruksanvisningen för mer information om konfiguration av NWA210AX via NCC.
- RO** ② Creați o organizație și un site (rețea) în NCC.
③ Introduceți adresa MAC a rețelei LAN a dispozitivului NWA210AX și numărul de serie (S/N) (vedeți eticheta de pe dispozitiv) în ecranul de configurare NCC.
Notă : Dispozitivul NWA210AX va intra automat în modul de gestionare cloud și va reporni după ce este înregistrat pe un site. Consultați Ghidul utilizatorului NCC pentru mai multe informații privind configurarea dispozitivului NWA210AX prin NCC.
- BG** ② Създайте организация и сайт (мрежа) в NCC.
③ Въведете LAN MAC адреса и серийния номер (S/N) на NWA210AX (вижте етикета на устройството) в екрана за конфигурация на NCC.
Забележка : NWA210AX автоматично ще влезе в режим на управление на облака и ще се рестартира, след като се регистрира към даден сайт. Вижте ръководството за потребителя на NCC за повече информация относно конфигурирането на NWA210AX чрез NCC.
- RU** ② Создайте организацию и (сетевой) узел в центре NCC.
③ В окне конфигурации NCC введите адрес LAN MAC и серийный номер (S/N) устройства NWA210AX (указанные на этикетке устройства).
Примечание : После регистрации устройства NWA210AX на сайте оно автоматически переключится в режим облачного управления и перезапустится. Дополнительные сведения о настройке NWA210AX через центр NCC приведены в руководстве пользователя NCC.

簡中 ② 在 NCC 中创建组织和站点 (网络)。
③ 在 NCC 配置屏幕中，输入 NWA210AX 的 LAN MAC 地址和序列号 (S/N) (见设备上的标签)。
注意： NWA210AX 将自动进入云管理模式，并在注册到站点后重启。有关通过 NCC 配置 NWA210AX 的更多信息，请参见 NCC 用户指南。

繁中 ② 在 NCC 建立組織及網站 (網路)。
③ 在 NCC 設定畫面中輸入 NWA210AX 的 LAN MAC 位址和序號 (S/N) (請參閱裝置上的標籤)。
註： NWA210AX 會自動進入雲端管理模式，並在註冊到網站後重新啟動。有關透過 NCC 設定 NWA210AX 的更多資訊，請參閱 NCC 使用手冊。

Option 2: Use ZyXel Nebula Mobile app to add a device in the NCC



Where to find QR code:
Web Configurator or **Label on the device**


- SE** Ladda ned och öppna appen **ZyXel Nebula Mobile**. Logga in med ditt myZyXel-konto.
Skapa en organisation och site eller välj en redan befintlig site. Skanna NWA210AX:s QR-kod för att lägga till den till site. (Du hittar QR-koden i dess webbkonfigurator eller på en etikett på enheten eller dess box.)
Obs : NWA210AX öppnar molnhanteringsläget automatiskt och startar om efter den är registrerad på en sida.
- RO** Descărcați și deschideți aplicația mobilă ZyXel Nebula. Conectați-vă la contul myZyXel.
Creați o organizație și un site sau selectați un site existent. Scațați codul QR al dispozitivului NWA210AX pentru a-l adăuga la site. (Puteți găsi codul QR în configuratorul web sau pe o etichetă de pe dispozitiv sau de pe cutia acestuia.)
Notă : Dispozitivul NWA210AX va intra automat în modul de gestionare cloud și va reporni după ce este înregistrat pe un site.
- BG** Изтеглете и отворете мобилното приложение ZyXel Nebula. Влезте със своя акаунт в myZyXel.
Създайте организация и сайт или изберете съществуващ сайт. Сканирайте QR кода на NWA210AX, за да го добавите към сайта. (Можете да намерите QR кода в този уеб конфигуриращ или на етикета на устройството или кутията му.)
Забележка : NWA210AX автоматично ще влезе в режим на управление на облака и ще се рестартира, след като се регистрира към даден сайт.
- RU** Загрузите и запустите приложение **ZyXel Nebula Mobile**. Войдите в свой аккаунт на myZyXel.
Создайте организацию и сетевой сайт или выберите существующий сайт. Отсканируйте QR-код NWA210AX, чтобы добавить его к сайту. (QR-код указан в веб-конфигураторе, а также на этикетке на упаковке или на корпусе устройства).
Примечание : После регистрации устройства NWA210AX на сайте оно автоматически переключится в режим облачного управления и перезапустится.

簡中 下載並打開 **ZyXel Nebula Mobile** 應用。使用您的 myZyXel 帳戶登錄。
創建組織和站點或選擇現有站點。掃描 NWA210AX 的二維碼，將其添加到站點中。(您可以在 web 配置程序中找到這個二維碼；也可在設備或其包裝盒上的標籤上找到。)
注意： NWA210AX 將自動進入云管理模式，並在註冊到站點後重启。

繁中 下載並打開 **ZyXel Nebula Mobile** 應用程式。使用您的 myZyXel 帳號登入。建立組織及網站，或選擇現有的網站。掃描 NWA210AX 的 QR 碼，將其新增到網站。(您可以在其網頁設定介面、裝置上的標籤或包裝盒上找到 QR 碼。)
註： NWA210AX 會自動進入雲端管理模式，並在註冊到網站後重新啟動。


Option B Standalone Management

1-a WiFi connection



- SE** ①-a Från en WiFi-aktiverad dator söker du efter NWA210AX:s standard-WiFi nätverksnamn (**ZyXel-xxxx**, där xxxx är de fyra sista tecknen i MAC-adressen) och ansluter till den.
Öppna webbläsaren och skriv in "http://1.1.1.1" för den initiala konfigurationen. Ange standardanvändarnamn (**admin**) och lösenord (**1234**). Klicka på **Logga in**.
Obs : Om NWA210AX inte kan ansluta till internet, använd NWA210AX:s DHCP-tilldelade IP-adress för att öppna dess webbkonfigurator. Kontrollera den anslutna routern eller DHCP-servern för NWA210AX:s IP-adress.
- RO** ①-a De pe un computer cu WiFi activat, căutați numele rețelei WiFi implicite a dispozitivului NWA210AX (**ZyXel-xxxx**, unde xxxx reprezintă ultimele patru caractere ale adresei MAC) și conectați-vă la aceasta.
Deschideți browserul web și introduceți "http://1.1.1.1" pentru configurația inițială. Introduceți numele de utilizator implicit (**admin**) și parola (**1234**). Faceți clic pe Login.
Notă : Dacă NWA210AX nu se poate conecta la internet, utilizați adresa IP a NWA210AX alocată de DHCP pentru a accesa configuratorul web al acestuia. Verificați routerul sau serverul DHCP conectat pentru a afla adresa IP a NWA210AX.
- BG** ①-a От компютър с разрешена WiFi връзка потърсете името на WiFi мрежата по подразбиране на NWA210AX (**ZyXel-xxxx**, където xxxx са последните четири знака от MAC адреса) и се свържете към нея.
Отворете уеб браузера и въведете "http://1.1.1.1" за първоначална конфигурация. Въведете потребителското име по подразбиране (**admin**) и паролата (**1234**). Натиснете Login (Вход).
- RU** ①-a На компютър с активираният WiFi намерете названието на WiFi мрежата по умолчано NWA210AX (Формат: **ZyXel-xxxx**, где xxxx — последние четыре символа MAC-адреса) и подсоединитесь к этой сети.
Откройте веб-браузер и введите "http://1.1.1.1" в начальных конфигурациях. Введите базовые имя пользователя (**admin**) и пароль (**1234**). Нажмите **Login** (Вход).
Примечание : Если устройству NWA210AX не удается подключиться к интернету, подключитесь к веб-конфигуратору устройства с использованием IP-адреса NWA210AX, присвоенного DHCP-сервером. Проверьте IP-адрес NWA210AX в настройках подключенного роутера или DHCP-сервера.
- 簡中** ①-a 使用有 WiFi 功能的電腦搜索 NWA210AX 默認 WiFi 網絡名稱 (**ZyXel-xxxx**，xxxx 是 MAC 地址的最後四個字元)，並進行連接。
打開 web 瀏覽器，在地址欄中輸入 "http://1.1.1.1" 進行初始配置。輸入默認用戶名 (**admin**) 和密碼 (**1234**)，单击 **Login** 進行登錄。
注：如果 NWA210AX 無法連接到網際網路，請使用 NWA210AX 的 DHCP 指定的 IP 地址來訪問其 Web 配置程序。請檢查連接的路由器或 DHCP 服務器以獲取 NWA210AX 的 IP 地址。
- 繁中** ①-a 從可使用 WiFi 的電腦搜尋 NWA210AX 的預設 WiFi 網絡名稱 (**ZyXel-xxxx**，其中 xxxx 為 MAC 位址的最後四個字元)並連線。
開啟您的網頁瀏覽器並輸入「http://1.1.1.1」以進行初始設定。輸入預設使用者名稱 (**admin**) 及預設密碼 (**1234**)。按一下 **Login** (登入)。
註：如果 NWA210AX 無法連接到網際網路，請使用 NWA210AX 的 DHCP 指派 IP 地址來存取網頁設定介面。請檢查連接的路由器或 DHCP 伺服器以取得 NWA210AX 的 IP 位址。

1-b Wired connection



SE 1-b Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till NWA210AX **UPLINK-port** via en PoE-injektor eller PoE-omkopplare. Använd den DHCP-tilldelade IP- eller statiska IP-standardadressen "http://192.168.1.2" för att öppna webbkonfiguratoren. Kontrollera att datorns IP-adress finns i samma delnät som NWA210AX.

RO 1-b Utilizați un cablu Ethernet pentru a vă conecta computerul la portul **UPLINK** al NWA210AX prin intermediul unui injector PoE sau un switch PoE.


BG 1-b Използвайте Ethernet кабел, за да свържете компютъра с порта за **UPLINK** на NWA210AX чрез PoE инжектор или PoE превключвател. Използвайте неговия IP с DHCP назначение или статичен IP адрес по подразбиране "http://192.168.1.2", за да осъществите достъп до уеб конфигурацията. Уверете се, че IP адресът на компютъра е в същата подмрежа като този на NWA210AX.

RU 1-b С помощью кабеля Ethernet подключите компьютер к **магистральному** порту NWA210AX через инжектор PoE или коммутатор PoE. Для доступа к веб-конфигуратору используйте назначенный DHCP или статический IP-адрес по умолчанию "http://192.168.1.2". Проверьте, находится ли IP-адрес вашего компьютера в той же маске подсети, что и NWA210AX.


簡中 1-b 使用以太网电缆通过 PoE 供电器或 PoE 交换机将计算机连接到 NWA210AX 的 **UPLINK** 端口。请使用 DHCP 分配 IP 地址或默认静态 IP 地址 "http://192.168.1.2" 访问 web 配置程序。同时请确保电脑 IP 地址与 NWA210AX 地址处于相同子网中。

繁中 1-b 使用乙太網路線，經由 PoE 供電器或 PoE 交換器將電腦連接到 NWA210AX 的 **UPLINK** 連接埠。使用 DHCP 指派的 IP 或預設靜態 IP 位址 "http://192.168.1.2" 以存取網頁設定介面。確認電腦與 NWA210AX 的 IP 位址位於同一個子網路中。

2




Note 1
SSID (WiFi Network Name):
PSK (WiFi Password):



Note 2
Current IP Address:

3



SE

2 Guiden visas automatiskt. Använd guiden för att konfigurera NWA210AX. Obs: Det tar 1 till 2 minuter att verkställa ändringarna för guiden. LED-lampan för ström börjar blinka med rött sken alternat med grönt. Strömklampen och LED-lampan för WiFi börjar lysa med fast grönt sken när systemet är klart. Kontrollera skärmen för **Anslagstavlan** och skriv ned NWA210AX:s IP-adress om du behöver få åtkomst till webbkonfiguratoren igen.

3 Obs: 11111 är endast till för grundinställningar. Det är inte användbart efter att NWA210AX har konfigurerats. Använd de nya trådlösa inställningarna för NWA210AX (SSID och nyckel) för att återansluta till NWA210AX:s WiFi-nätverket för Internet-åtkomst om du ändrar dem i guiden.

RO

2 Expertul apare automat. Utilizați expertul pentru a configura dispozitivul NWA210AX. Notă: Aplicarea modificărilor expertului durează 1-2 minute. LED-ul de alimentare va ilumina intermitent roșu și verde în mod alternativ. LED-urile WiFi și de alimentare devin apoi de culoare verde constant atunci când sistemul este pregătit. Consultați ecranul Dashboard (Tablou de bord) și notați adresa IP a dispozitivului NWA210AX în cazul în care trebuie să accesați din nou configuratorul web.

Notă: Valoarea 11111 este destinată doar configurării inițiale. Nu este utilizabilă după ce dispozitivul NWA210AX este configurat.

3 Utilizați noile setări wireless ale dispozitivului NWA210AX (SSID și cheie) pentru a vă reconecta la rețeaua WiFi a dispozitivului NWA210AX pentru acces la internet dacă le modificați în expert.

BG 2 Светеникът се появява автоматично. Използвайте светеника, за да настроите NWA210AX. Забележка: Отнема 1-2 минути, за да се приложи промените от светеника. Светодиодът за захранване ще мига последователно в червено и зелено. Светодиодите за захранване и WiFi след това ще светват в постоянно зелено, когато системата е готова. Проверете екрана Dashboard (Табло) и отбележете IP адреса на NWA210AX, в случай че трябва да осъществите отново достъп до неговия уеб конфигуратор.

Забележка: 11111 е само за първоначалната настройка. Не се използва, след като устройството NWA210AX е конфигурирано.

3 Използвайте новите настройки за безжична мрежа на NWA210AX (име на мрежата и ключ), за да се свържете повторно към WiFi мрежата на NWA210AX за интернет достъп, ако сте ги променили в светеника.

RU

2 Автоматически появится мастер настройки. С помощью этого мастера настройте свой NWA210AX. Прим.: Для активации введенных вами изменений потребуется 1-2 минуты. Светодиодный индикатор будет попеременно гореть красным и зеленым. После того, как система будет готова к работе, светодиодные индикаторы питания и WiFi будут гореть зеленым без мигания. Проверьте экран Dashboard "Информационная панель" и запишите IP-адрес NWA210AX на тот случай, если вам понадобится еще раз войти в веб-конфигуратор.

3 Прим.: IP-адрес 11111 используется только для начальной установки. После того, как NWA210AX был настроен, этот адрес использовать нельзя. Для повторного подсоединения к сети WiFi NWA210AX для доступа к интернету используйте новые беспроводные настройки NWA210AX (SSID и ключ), если вы изменили их в мастере настроек.

簡中

2 设置向导会自动弹出。请按照向导操作。设置 NWA210AX。注意：应用向导更改需要 1 到 2 分钟。期间 power LED 指示灯将交替闪烁红色光和绿色光。系统就绪后，power LED 指示灯和 WiFi LED 指示灯将呈稳定绿色光。完成后请查看 Dashboard (控制面板) 屏幕，记下 NWA210AX IP 地址，以备日后访问 web 配置程序之用。

注意: 11111 地址只在初始设置时可用。NWA210AX 配置完成后，该地址即失效。

3 如果您在向导中更改了 NWA210AX 无线设置，请输入更改后的信息 (SSID 和安全密钥)，重新连接到 NWA210AX WiFi 网络，以便访问因特网。


繁中

2 精靈會自動出現。使用精靈來設定 NWA210AX。註：套用精靈變更需時 1 至 2 分鐘。電源 LED 指示燈會交替閃爍紅光和綠光。系統準備妥當後，電源及 WiFi LED 指示燈會穩定亮著綠燈。檢查設定畫面，並記下 NWA210AX 的 IP 位址，以便您需要再次存取網頁設定介面。


註: http://11111 僅供初步設定。NWA210AX 設定完成後將無法再使用。

3 如果在精靈中變更 NWA210AX 的無線設定 (SSID 和金鑰)，請使用新的設定來重新連線至 NWA210AX 的 WiFi 網路以存取網際網路。



Wall / Ceiling Mounting



1-a



1-b



SE

1-a **Väggmontering:** Borra två hål för skruvankarna (A), 62,4 mm från varandra. Tryck in skruvankarna i väggen.

1-b

Takmontering: Borra två hål för skruvankarna (A), 62,4 mm eller 70,1 mm från varandra. Tryck in skruvankarna i taket.

RO

1-a **Montarea pe perete:** Executați două găuri pentru ancorele cu șurub (A), la o distanță de 62,4 mm una de cealaltă. Introduceți ancorele cu șurub în perete.

1-b

Montarea pe plafon: Executați două găuri pentru ancorele cu șurub (A), la o distanță de 62,4 mm sau 70,1 mm una de cealaltă. Introduceți ancorele cu șurub în tavan.

BG

1-a **Стенен монтаж:** Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 mm един от друг. Завийте винтовите анкери в стената.

1-b

Таванен монтаж: Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 mm или на 70,1 mm един от друг. Вкарвайте винтовите анкери в тавана.

RU

1-a **Настенный монтаж:** Просверлите два отверстия для резьбовых дюбелей (A) на расстоянии 62,4 mm друг от друга. Верните в стену резьбовые дюбели.

1-b

Потолочный монтаж: Просверлите два отверстия для резьбовых дюбелей (A) на расстоянии 62,4 mm или 70,1 mm друг от друга. Верните в потолок резьбовые дюбели.

簡中

1-a **墙面安装:** 为螺旋锚钻两个孔 (A)，间距为 62.4 毫米。将螺旋锚插入墙壁中。

1-b

吊顶安装: 为螺旋锚钻两个孔 (A)，间距为 62.4 或 70.1 毫米。将螺旋锚插入天花板。


繁中

1-a **壁掛安裝:** 鑽出兩個相距 62.4 mm 的洞，以鎖進塑膠釘套 (A)。將塑膠釘套插入牆壁。


1-b

天花板吊裝: 鑽出兩個相距 62.4 mm 或 70.1 mm 的洞，以鎖進塑膠釘套 (A)。將塑膠釘套插入天花板。

2



3



SE

2 Installera de två monteringskruvarna i hålen i fästet (B) i pluggarna/buloanele för att säkra fästet i väggen/taket. Se till att skruvarna ligger tätt och säkert mot väggen/taket.

3

Efter att fästet har monterats på väggen/i taket, dra NWA210AX på fästet tills det klickar fast.

RO

2 Instalați două șuruburi de montare prin găurile de pe suport (B) în dibluri/buloanele de ancorare pentru a fixa suportul pe perete/plafon. Asigurați-vă că șuruburile sunt fixate bine și ferm pe perete/plafon.

3

După ce consola este atașată de perete/tavan, glisați NWA210AX pe consola până când se aude un clic.

BG

2 Монтирайте два монтажни винта през отворите на скобата (B) в дюбелите/анкерите, за да фиксирате скобата към стената/тавана. Уверете се, че винтовете са затегнати плътно и сигурно към стената/тавана.

3

След като конзолата е прикачена към стената/тавана, плъзнете NWA210AX в конзолата докато не щракне на мястото си.

RU

2 Вставьте два крепежных винты в дыбели через отверстия в монтажном кронштейне (B), и прикрепите монтажный кронштейн к стене. Убедитесь, что винты плотно и надежно закреплены в стене/потолке.

3

После прикрепления кронштейна к стене/потолку наденьте устройство NWA210AX на кронштейн и сдвиньте устройство до его защелкивания.

簡中

2 通过支架 (B) 上的螺丝孔将两颗安装螺丝装入壁塞/膨胀螺丝中，将支架固定到墙壁/天花板。请确保将螺丝钉紧紧固定在墙壁/天花板上。

3

在支架安装至墙壁/天花板后，将 NWA210AX 滑到支架上，直至咔哒一声就位。

繁中


2 將兩個固定螺絲穿過支架 (B) 上的孔，鎖進壁塞/膨脹螺絲，將支架固定在牆壁/天花板上。確認螺絲已緊密確實地固定在牆壁/天花板上。

3


將 NWA210AX 滑入支架，直到其固定。

T-bar Ceiling Mounting


1



2



3



SE

1 Fästa två klämmor på taggaller enligt bilden.
2 Skruva fast två skruvar som håller fast fästet klämmorna.
3 Dra NWA210AX på fästet tills det klickar fast.

RO

1 Atașați două cleme de grilajul tavanului, așa cum este indicat.
2 Montați două șuruburi pentru a fixa consola de cleme.
3 Glisați NWA210AX pe consola până când se aude un clic.

BG

1 Прикачете две щипки към решетката на тавана, както е показано.
2 Инсталирайте два винта, за да фиксирате конзолата и щипките.
3 Плъзнете NWA210AX върху конзолата, докато не щракне на мястото си.

RU

1 Прикрепите два зажима к потолочной решетке, как показано на рисунке.
2 Верните два винта для прикрепления кронштейна к зажимам.
3 Наденьте устройство NWA210AX на кронштейн и сдвиньте устройство до его защелкивания.




簡中

1 将两个夹子安装到天花板网格上，如图所示。
2 安装两颗螺钉，将支架固定到夹子上。
3 将 NWA210AX 滑到支架上，直至咔哒一声就位。
注意: 夹子 (ACCESSORY-ZZ0105F) 单独出售。

繁中

1 將兩個扣塊裝到天花板格柵上，如圖所示。
2 鎖入兩顆螺絲，將支架固定在扣塊上。
3 將 NWA210AX 滑入支架，直到其固定。
註: 扣塊 (ACCESSORY-ZZ0105F) 需另購。

Grounding



SE

1 Skruva bort M4 jordskruven från NWA210AX bakpanel enligt bilden. Säkra en grön/gul jordkabel (18 AWG eller mindre) till NWA210AX bakpanel genom att använda M4-jordskruven.

2

Installera den andra änden av jordningskabeln i väggen eller marken. Följ reglerna i ditt land och de säkerhetsinstruktioner som gäller för elektrisk jordning av enheten. Kvalificerad servicepersonal måste bekräfta att byggnadens uttag för skyddsjord är godkänt.

RO

1 Scoateți șurubul de împământare M4 de pe panoul din spate al dispozitivului NWA210AX, după cum se afișează. Fixați ferm un cablu de împământare verde/galben (18 AWG sau mai mic) la panoul din spate al dispozitivului NWA210AX utilizând șurubul de împământare M4.

2

Atașați celălalt capăt al cablului de împământare la un perete sau la sol. Respectați legislația țării dvs. și instrucțiunile privind siguranța pentru a asigura împământarea electrică a dispozitivului în mod corespunzător. Personalul calificat de service trebuie să confirme că borna de împământare de protecție a clădirii este funcțională.

BG

1 Премахнете заземяващия винт M4 от задния панел на NWA210AX, както е показано. Фиксирайте зелен/жълт заземяващ кабел (18 AWG или по-малък) към задния панел на NWA210AX с помощта на заземяващия винт M4.

2

Прикачете другия край на заземителния кабел към стена или земя. Следвайте държавното законодателство и инструкции за безопасност, за да заемите правилно устройството. Квалифициран сервизен персонал трябва да потвърди, че защитната заземяваща клемма на сградата е годна.

RU

1 Выкрутите винт заземления M4 на задней панели NWA210AX, как показано на рисунке. Прикрепите желтый/зеленый кабель заземления (калибра 18 AWG или меньше) к задней панели NWA210AX с помощью винта заземления M4. Заземлите другой конец провода заземления, подсоединив его к земле или стене.

2

Соблюдайте местные положения и правила техники безопасности для электрического заземления устройства надлежащим образом. Квалифицированный специалист по техническому обслуживанию должен подтвердить, что контакт системы защитного заземления здания соответствует электрическим нормам.

簡中

1 如图所示，从 NWA210AX 后面板移除 M4 接地螺丝。使用 M4 接地螺丝将一根绿色/黄色接地线 (18 AWG 或更小) 固定到 NWA210AX 后面板。

2

将接地线的另一端接到墙壁或地面上。遵守您在国家/地区额定法规和安全说明，确保设备电气接地正确。合格的维修人员必须确认建筑物的保护接地端子有效。

繁中

1 將 M4 接地螺絲自 NWA210AX 後面板移除，如圖所示。使用 M4 接地螺絲，將綠色/黃色接地電纜 (18 AWG 或更小) 固定於 NWA210AX 後面板。

2

將接地電纜的另一端接到牆壁或地面上。依照您所在國家的法規與安全規範，將裝置以電氣方式適當接地。合格的維修人員必須確認建築物的保護接地端子有效。

ZYXEL

NWA210AX

802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio
PoE Access Point



Quick Start Guide



ČEŠTINA | MAGYAR | POLSKI | SLOVENŠČINA

Hardware Installation

Ground first for additional protection



Wait until the LED blinks green



Support Information

North America

+1 800 255 4101

support@zyxel.com

EU

https://support.zyxel.eu

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<https://www.zyxel.com/dk/>

US Importer

Zyxel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<https://www.zyxel.com/us/en/>


Copyright © 2020 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.



Option A Cloud Management

Option 1: Use MAC address and serial number to add a device in the NCC


1



2



3



CZ Ke správě zařízení NWA210AX prostřednictvím cloudového systému pro správu sítí společnosti Zyxel použijte níže uvedený postup.

Poznámka: Ujistěte se, že připojený router má přístup k internetu.

1 Přejděte na web Zyxel NCC (Nebula Control Center) (<https://nebula.zyxel.com>). Klikněte na **Get Started** (Začínáme), zaregistrujte si účet myZyxel a přihlaste se.

HU Kövesse az alábbi lépéseket az NWA210AX kezeléséhez a Zyxel felhőalapú hálózatkézelési rendszeren keresztül.

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott útválasztó rendelkezzen internetkapcsolattal.

1 Látogasson el a Zyxel Nebula Control Center (NCC) weboldalra (<http://nebula.zyxel.com>). Kattintson a **Get Started** (kezds) lehetőségre, hogy regisztrálja myZyxel fiókját és bejelentkezzen.

PL Aby zarządzać urządzeniem NWA210AX poprzez oparty na chmurze system zarządzania siecią Zyxel, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Uwaga: Upewnij się, że podłączony router posiada dostęp do Internetu.

1 Przejdź do strony internetowej Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Kliknij **Get Started**, aby założyć konto myZyxel i zalogować się.

SL Za upravljanje NWA210AX prek sistema za upravljanje omrežja v oblaku Zyxel sledite spodnjim korakom.

Opomba: Assurez-vous que le routeur connecté dispose d'un accès à Internet.

1 Obiščite spletno mesto Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Kliknite **Get Started** (Začetek), da se registrirate za račun myZyxel in se prijavite.

CZ 2 V NCC vytvořte organizaci a síť.

3 Na konfigurační obrazovce NCC zadejte MAC adresu LAN zařízení NWA210AX a sériové číslo (S/N) (viz štítek na zařízení).

Poznámka: Zařízení NWA210AX automaticky přejde do režimu cloudové správy a po registraci na webu se restartuje. Další informace o konfiguraci zařízení NWA210AX na webu NCC najdete v uživatelské příručce NCC.

HU 2 Hozzon létre egy szervezetet és egy munkaterületet (hálózatot) az NCC-ben.

3 Írja be az NWA210AX LAN MAC-címét és sorozatszámát (S/N) (lásd a termékén lévő címkét) az NCC konfigurációs képernyőjén.

Megjegyzés: Az NWA210AX automatikusan felhőkezelési üzemmódba kapcsol, és újraindul, miután egy munkaterülethez regisztrálva lett. Olvassa el az NCC használati útmutatóját az NWA210AX NCC-n keresztül további beállításáról.

PL 2 Utwórz organizację i stronę (sieć) w NCC.


3 Na ekranie konfiguracyjnym NCC wprowadź adres MAC oraz numer seryjny (S/N) urządzenia sieciowego NWA210AX (patrz etykieta na urządzeniu).

Uwaga: Po rejestracji urządzenie NWA210AX przejdzie automatycznie w tryb zarządzania chmurą i uruchomi się ponownie. Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia NWA210AX za pomocą NCC można znaleźć w Podręczniku użytkownika NCC.


SL 2 Ustvarite organizacijo in mesto (mrežo) v NCC-ju.

3 Vnesite LAN MAC naslov in serijsko številko (S/N) naprave NWA210AX (glejte nalepko na napravi) na zaslonu konfiguracije NCC-ja. **Opomba:** NWA210AX bo samodejno prešel v način upravljanja v oblaku in se znova zagnal, ko se registrira na spletnem mestu. Za več informacij o konfiguriranju naprave NWA210AX prek NCC-ja glejte uporabniški priročnik NCC-ja.

Option 2: Use Zyxel Nebula Mobile app to add a device in the NCC



Where to find QR code:
Web Configurator or **Label on the device**



CZ Stáhněte si aplikaci **Zyxel Nebula Mobile** a otevřete ji. Přihlaste se pomocí svého účtu myZyxel.

Vytvořte organizaci a síť nebo vyberte již existující síť. Naskenujte QE kód na zařízení NWA210AX a přidejte je do sítě. (QR kód najdete ve webovém konfigurátoru nebo na štítku na zařízení či na jeho balení.)

Poznámka: Zařízení NWA210AX automaticky přejde do režimu cloudové správy a po registraci na webu se restartuje.

HU Töltse le és nyissa meg a **Zyxel Nebula Mobile** alkalmazást. Jelentkezzen be myZyxel fiókjával.

Hozzon létre egy szervezetet és egy munkaterületet, vagy válasszon ki egy létező munkaterületet. Olvassa le az NWA210AX QR-kódját, hogy a munkaterülethez adja. (A QR-kódot a webes konfigurátorban találja vagy egy címkén a készüléken vagy annak dobozán.)

Megjegyzés: Az NWA210AX automatikusan felhőkezelési üzemmódba kapcsol, és újraindul, miután egy munkaterülethez regisztrálva lett.

PL bierz i otwórz aplikację **myZyxel Nebula**. Zaloguj się za pomocą konta myZyxel.

Stwórz organizację i witrynę lub wybierz istniejącą witrynę. Zeskanuj kod QR urządzenia NWA210AX i dodaj go do witryny. (Kod QR można znaleźć w konfiguratorze sieci lub na etykiecie, która znajduje się na urządzeniu lub na opakowaniu.)

Uwaga: Po rejestracji urządzenie NWA210AX przejdzie automatycznie w tryb zarządzania chmurą i uruchomi się ponownie.



SL Prenesite in odprite aplikacijo **Zyxel Nebula Mobile**. Prijavite se z računom myZyxel.

Ustvarite organizacijo in mesto ali izberite obstoječe mesto. Skenirajte kodo QR s naprave NWA210AX, da je dodate na mesto. (Kodo QR lahko najdete v spletnem konfiguratorju, na nalepki na napravi ali na škattli.)

Opomba: NWA210AX bo samodejno prešel v način upravljanja v oblaku in se znova zagnal, ko se registrira na spletnem mestu.

Option B Standalone Management

1-a WiFi connection



CZ 1-a V počítači s podporou Wi-Fi vyhledejte název výchozí Wi-Fi sítě zařízení NWA210AX (**Zyxel-xxxx**, kde xxxx jsou poslední čtyři znaky MAC adresy) a připojte se k ní.

Otevřete webový prohlížeč a pro počáteční konfiguraci zadejte „http://1.1.1.1“. Zadejte výchozí uživatelské jméno (**admin**) a heslo (**1234**). Klikněte na **Přihlásit**.

Poznámka: Pokud se zařízení NWA210AX nemůže připojit k internetu, použijte IP adresu zařízení NWA210AX přiřazenou přes DHCP a otevřete webový konfigurátor. Zkontrolujte, zda připojený router nebo server DHCP obsahuje IP adresu zařízení NWA210AX.

HU 1-a WiFi-kapcsolattal rendelkező számítógépről keresse meg az NWA210AX alapértelmezett WiFi hálózati nevét (**Zyxel-xxxx**, ahol az xxx a MAC-cím utolsó négy karaktere), és csatlakozzon hozzá.

Nyissa meg a böngészőjét, és az első beállításához írja be a címsorba, hogy „http://1.1.1.1”. Adja meg az alapértelmezett felhasználónevet (**admin**) és jelszót (**1234**). Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

Megjegyzés: Ha az NWA210AX nem tud csatlakozni az internethez, használja az NWA210AX DHCP által kiosztott IP-címét, hogy hozzáférjen a webes konfigurátorhoz. A csatlakoztatott útválasztón vagy DHCP-kiszolgálón ellenőrizze az NWA210AX IP-címét.

PL 1-a Na komputerze z włączonym WiFi wyszukaj domyślną nazwę sieci WiFi urządzenia NWA210AX (**Zyxel-xxxx**, gdzie xxxx oznacza cztery ostatnie znaki adresu MAC) i połącz się z nią.

Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres „http://1.1.1.1” w celu wstępnej konfiguracji. Wprowadź domyślną nazwę użytkownika (**admin**) oraz hasło (**1234**). Kliknij **Login**.


Uwaga: Jeżeli urządzenie NWA210AX nie może połączyć się z Internetem, użyj przydzielonego przez DHCP adresu IP urządzenia NWA210AX, aby uzyskać dostęp do konfiguratora sieciowego. Sprawdź podłączony router lub serwer DHCP pod kątem adresu IP urządzenia NWA210AX.

SL 1-a V računalniku, ki podpira WiFi, poiščite privzeto ime omrežja naprave NWA210AX (**Zyxel-xxxx**, kjer so xxxx zadnji štiri znaki MAC naslova) in se povežite z njim.

Odprite spletni brskalnik in za začetek konfiguracije vnesite »http://1.1.1.1«. Vnesite privzeto uporabniško ime (**admin**) in geslo (**1234**). Kliknite **Login** (Prijava).

Opomba: Če se NWA210AX ne more povežati z internetom, za dostop do spletnega konfiguratorja uporabite DHCP dodeljen IP-naslov naprave NWA210AX. Za IP naslov naprave NWA210AX preverite povezani usmerjevalnik ali DHCP strežnik.

1-b Wired connection





CZ **1-b** Pomocí ethernetového kabelu připojte počítač k portu **UPLINK** zařízení NWA210AX přes injektor nebo přepínač PoE. Pro přístup k webovému konfiguratoru použijte IP adresu zařízení přiřazenou přes DHCP nebo výchozí statickou IP adresu „http://192.168.1.2“. IP adresa počítače musí být ve stejné podsíti jako IP adresa zařízení NWA210AX.

HU **1-b** Ethernet kábellel csatlakoztassa számítógépet a NWA210AX **UPLINK** portjához egy PoE injektor vagy PoE switch közbeiktatásával. Használja a DHCP által kiosztott IP-címet, vagy az alapértelmezett statikus IP-címet (http://192.168.1.2) a webes konfigurátor eléréséhez. Ügyeljen rá, hogy számítógépe IP-címe ugyanahhoz az alhálózathoz tartozzon, mint az NWA210AX.


PL **1-b** Użyj kabla Ethernet w celu podłączenia komputera do portu **UPLINK** urządzenia NWA210AX poprzez iniektor lub przełącznik PoE. Użyj adresu IP przypisanego przez DHCP lub domyślnego statycznego adresu IP „http://192.168.1.2” w celu uzyskania dostępu do konfiguratora internetowego. Upewnij się, że adres IP komputera znajduje się w tej samej podsieci co urządzenie NWA210AX.

SL **1-b** Z Ethernet kablom povežite računalnik na vrata **UPLINK** naprave NWA210AX prek injektorja PoE ali stikala PoE. Uporabite svoj DHCP dodeljen ali privzeti statični IP naslov »http://192.168.1.2« za dostop do spletnega konfiguratorja. Prepričajte se, da je IP naslov vašega računalnika v istem podomrežju kot NWA210AX.

2



3



CZ **2** Automaticky se otevře průvodce. Použijte jej k nastavení zařízení NWA210AX.

Poznámka: Změny provedené v průvodci se projeví až za 1 až 2 minuty. LED kontrolka napájení bliká střídavě červeně a zeleně. Jakmile je systém připraven, kontrolky napájení a Wi-Fi sítě se rozsvítí zeleně. Zkontrolujte obrazovku **Dashboard** (plocha) a запиšte si IP adresu zařízení NWA210AX pro případ, že byste znovu potřebovali otevřít webový konfigurator.

Poznámka: Adresa 1.1.1.1 slouží pouze pro počáteční nastavení. Jakmile bude zařízení NWA210AX nakonfigurováno, nelze ji použít. Pro přístup k internetu znovu připojte k Wi-Fi sítí zařízení NWA210AX pomocí nového nastavení bezdrátové sítě zařízení NWA210AX (SSID a klíč) (pokud jste je v průvodci změnili).

HU **2** A varázsló automatikusan megjelenik. A varázsló segítségével állítsa be NWA210AX készülékét. **Megjegyzés:** Az 1.1.1.1 csak a légszó beállításához használható. Az NWA210AX beállítását követően nem használható. Használja a NWA210AX új vezeték nélküli beállításait (SSID és kulcs), hogy ismét csatlakozzon a NWA210AX WiFi hálózathoz internet-hozzáférés céljából, ha a varázslóban megváltoztattja azokat.


PL **2** Okno kreatora zostanie otwarte automatycznie. Do konfiguracji urządzenia NWA210AX użyj kreatora. **Uwaga:** Zmiany wprowadzone w kreatorze staną się aktywne po upływie od 1 do 2 minut. Diody LED zasilania będzie migać na przemian kolorem czerwonym i zielonym. Gdy system będzie gotowy do użytku, diody LED zasilania i WiFi zmienią kolor na zielony. Otwórz ekran **Panelu sterowania** i zapisz adres IP urządzenia NWA210AX, aby zachować go dla ponownej konfiguracji w przyszłości.

SL **2** Čarovnik se odpre samodejno. Uporabite čarovnika za namestitev naprave NWA210AX. **Opomba:** Za uveljavitev sprememb čarovnika so potrebne 1 do 2 minuti. Lučka LED napajanja bo utripala rdeče in zeleno. Lučke LED napajanje in WiFi bodo potem zasvetile zeleno, ko je sistem pripravljen. Preverite zaslon **Dashboard** (Nadzorna plošča) in zabeležite IP-naslov naprave NWA210AX, če boste morali znova dostopati do spletnega konfiguratorja. **Opomba:** 1.1.1.1 je samo za začetno namestitev. Po konfiguraciji naprave NWA210AX tega naslova ni mogoče uporabiti.

3 Używaj nowych ustawień bezprzewodowych urządzenia z NWA210AX (SSID i klucz) w celu ponownego podłączenia go do sieci Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do internetu w przypadku zmiany tych ustawień w kreatorze konfiguracji.

3 Potražite nova nastavenja bezdrótne siet zariadenia NWA210AX (SSID a ključ) na pripojenie k Wi-Fi siet zariadenia NWA210AX na prístup do interneta, ak ich zmenite v spriedovcovi.

Wall / Ceiling Mounting



CZ **1-a** **Montáž na stěnu:** Vyvrtejte dva otvory pro hmoždinky (A), 62,4 mm od sebe. Do zdi vsadte hmoždinky.

1-b **Montáž na strop:** Vyvrtejte dva otvory pro hmoždinky (A), 62,4 mm nebo 70,1 mm od sebe. Do otvorů ve stropě zasuňte hmoždinky a šrouby.

HU **1-a** **Felszerelés falra:** Fúrjon két furatot a fali tipliknek (A) egymástól 62,4 mm távolságra. Illesze a fali tipliket a falba.

1-b **Felszerelés mennyezetre:** Fúrjon két furatot a fali tipliknek (A) egymástól 62,4 mm vagy 70,1 mm távolságra. Illesze a fali tipliket a mennyezetre.


PL **1-a** **Montaż na ścianie:** Wywierć dwa otwory na kotwy śrubowe (A) w odstępnie 62,4 mm. Włóż kotwy śrubowe do otworów w ścianie.

1-b **Montaż na suficie:** Wywierć dwa otwory na kotwy śrubowe (A) w odstępnie 62,4 mm lub 70,1 mm. Włóż kotwy śrubowe do otworów w suficie.


SL **1-a** **Montaža na steno:** Izvrtajte dve luknji za vijajna sidra (A), ločene 62,4 mm. Vstavite vijajna sidra v zid.

1-b **Montaža na strop:** Izvrtajte dve luknji za vijajna sidra (A), ločene 62,4 mm ali 70,1 mm. Vstavite vijajna sidra v strop.

2



3



CZ **2** Skrze otvory v rámu (B) provlékněte dva šrouby a ty vsadte do hmoždinek; tím zajistíte rám na zeď/strop. Zkontrolujte, zda jsou šrouby pevně a bezpečně upevněny do zdi/stropu.

3 Jakmile rám připevníte ke zdi/stropu, vsuňte zařízení NWA210AX do rámu, dokud nezapadne na místo.

HU **2** Helyezzen két fali rögzítőcsavart a konzolon (B) lévő furatokon keresztül a tiplikbe, hogy rögzítse a konzolt a falra/mennyezetre. Ügyeljen rá, hogy a csavarokat szorosan és stabilan rögzítse a falhoz/mennyezethez.

3 Miután rögzítette a konzolt a falra/mennyezetre, csúsztassa az NWA210AX készülékét a konzolra, amíg a helyére nem pattan.


PL **2** Wkręć dwie śruby montażowe przez otwory na ramie (B) do kółków rozporowych/kotw w celu przymocowania ramy do ściany/sufitu. Upewnij się, że śruby zostały prawidłowo przymocowane do ściany/sufitu.

3 Po zamontowaniu ramy do ściany/sufitu wsuń urządzenie NWA210AX do ramy, aż usłyszysz kliknięcie.

SL **2** Namestite dva stenska montažna vijaka skozi luknje v nosilcu (B) v ložke/sidra, da pritrldite nosilec na steno/strop. Vijake pravilno in dobro pritrldite v steno/strop.

3 Ko nosilec pritrldite na steno/strop, potisnite napravo NWA210AX na nosilec, dokler ne zaskoči na mesto.

T-bar Ceiling Mounting




CZ **1** Podle obrázku připevněte dvě svorky ke stropní mřížce. **2** Zašroubováním dvou šroubů zajistíte rám do svorek. **3** Vsuňte zařízení NWA210AX do rámu, dokud nezapadne na místo. **Poznámka:** Svorky (PŘÍSLUŠENSTVÍ-ZZ0105F) se prodávají samostatně.

HU **1** Rögzítsen két patentet a mennyezetre a rácsra az ábrán látható módon. **2** Két csavarral rögzítse a konzolt a patentekhez. **3** Csúsztassa az NWA210AX készülékét a konzolra, amíg a helyére nem pattan. **Megjegyzés:** A patenteket (ZZ0105F tartozék) külön vásárolhatja meg.

PL **1** Do kratki sufitowej przymocuj dwa zaciski w sposób pokazany na ilustracji. **2** Wkręć dwie śruby, aby zamocować ramę do zacisków. **3** Wsuń urządzenie NWA210AX do ramy, aż usłyszysz kliknięcie. **Uwaga:** Zaciski (DODATKOWE WYPOSAŻENIE-ZZ0105F) są sprzedawane oddzielnie.

SL **1** Na stropne rešetke pritrldite dve sponki, kot je prikazano. **2** Montirajte dva vijaka, da pritrldite nosilec na sponki. **3** Potisnite napravo NWA210AX, dokler se ne zaskoči na mestu. **Opomba:** Sponki (OPREMA-ZZ0105F) se prodajajo ločeno.

Grounding



CZ **1** Podle obrázku vyjměte uzemňovací šroub M4 ze zadního panelu zařízení NWA210AX. Připevněte zelenožlutý uzemňovací kabel (18 AWG nebo menší) k zadnímu panelu zařízení NWA210AX pomocí uzemňovacího šroubu M4. **2** Druhý konec zemního kabelu připevněte na zeď nebo na zem. Postupujte podle předpisů vaší země a bezpečnostních pokynů pro řádné uzemnění elektrických zařízení. Funkčnost ochranného uzemňovacího terminálu budovy musí potvrdit kvalifikovaný pracovník servisu.

HU **1** Távolítsa el az M4 földelőcsavart az NWA210AX hátsó paneljéről az ábrán látható módon. Egy M4 földelőcsavarral rögzítse a zöld/sárga földelőkábel (18 AWG vagy kisebb) az NWA210AX hátsó paneljéhez. **2** A földkábel másik végét csatlakoztassa a falhoz, vagy a földhöz. Kövesse az országában hatályos jogszabályokat és biztonsági előírásokat a készülék megfelelő elektromos földeléséhez. Szakképzett személynak kell jóváhagynia, hogy az épületnek megfelelő a védőföld-csatlakozás.

PL **1** Wyjmij śrubę uziemiającą M4 z tylnego panelu urządzenia NWA210AX w sposób pokazany na ilustracji. Przyłącz zielono-żółty przewód uziemiający (18 AWG lub mniejszy) do tylnego panelu urządzenia NWA210AX przy użyciu śruby uziemiającej M4. **2** Podłącz drugi koniec kabla uziemiającego do ściany lub podłogi. Przestrzegaj przepisów krajowych i instrukcji bezpieczeństwa w celu prawidłowego uziemienia urządzenia. Wykwalifikowany specjalista musi potwierdzić, że terminal uziemienia ochronnego budynku jest odpowiedni. **3** Odstranije vijak za ozemljitev M4 z zadnje plošče naprave NWA210AX, kot je prikazano. Vklpite zeleno/rumeni ozemljitveni kabel (18 AWG ali manjši) v zadnjo ploščo naprave NWA210AX s pomočjo ozemljitvenega vijaka M4. **2** Pritrdite drugi del ozemljitvenega kabla na steno ali tla. Upoštevajte lokalne predpise in varnostna navodila, tako da pravilno ozemljite napravo. Kvalificirano serviso osebe mora potrditi, da je ozemljitveni priključek objekta veljaven.

SL **1** Na stropne rešetke pritrldite dve sponki, kot je prikazano. **2** Montirajte dva vijaka, da pritrldite nosilec na sponki. **3** Potisnite napravo NWA210AX, dokler se ne zaskoči na mestu. **Opomba:** Sponki (OPREMA-ZZ0105F) se prodajajo ločeno.