

# FireAngel

## WTSL-1-EU

### Lokatieschakelaar

**Wi-Safe<sup>®</sup> 2**



**niet vervangbare batterij**

**Hoogte** 90mm

**Breedte** 90mm

**Lengte** 22.5mm

**Gewicht** 131g



## Eigenschappen

- Een bedieningspaneel voor maximaal 50 producten voorzien van Wi-Safe 2 technologie
- Testknop - Hiermee kunt u alle met elkaar verbonden melders testen vanaf één centrale locatie
- Pauzeknop- Alle melders uitzetten met 1 knop
- Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 test/pauzeknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft
- Geheugenfunctie - Als een van de alarm LED's om de 10 seconden knippert, betekent dat een melder recent is geactiveerd
- Afzonderlijke rook, hitte of koolmonoxide identificatie

## Technische specificatie

<b>Voeding</b>	10 jaar lithium batterij
<b>Technologie</b>	WiSafe 2
<b>Spanning</b>	DC
<b>Installatie</b>	Muur/Draagbaar
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	+ 4°C tot + 38°C
<b>Luchtvochtigheid in bedrijf</b>	Tot 90 % RH % niet-condenserend
<b>Opslag</b>	-20°C tot 60°C
<b>Opslag vochtigheid</b>	tot 93 % RV niet-condenserend
<b>Garantie</b>	5 jaar
<b>Verpakt per</b>	4
<b>Gecertificeerd</b>	CE
<b>Frequentie</b>	868 MHz
<b>Max aantal (aangesloten melders)</b>	50 melders, per netwerk
<b>Netwerk</b>	Multi-directionele communicatie
<b>Compatibiliteit</b>	Koppelbaar met alle WI-safe 2 producten van FireAngel
<b>Bereik</b>	35m, max. 200m